

Anschlüsse

- AV (kompatibel mit NTSC und PAL - mono)
- USB 1.0 Anschluss
- Netzanschluss

Spezielle Ausstattung

- Weltzeit: 70 Städte in 28 Zeitzonen
- Alarm Funktion: Anzeige der Uhr im Display (eine Erinnerungszeit)
- Zeitanzeige für 10 Sekunden bei Drücken der OK Taste, bei ausgeschalteter Kamera
- Menü Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch
- Einfügbare Bilderrahmen während und nach der Aufnahme
- Wiederherstellen gelöschter Bilder
- Bildausschnitt nach der Aufnahme
- Reduzieren der Auflösung und Bildqualität nach der Aufnahme
- Beseitigung roter Augen, nach der Aufnahme

Druckfunktionen

- Pict Bridge für Einzel- und Seriendruck Wahl des Papiertyps, der Größe und der Druckqualität, Druckerstatus DPOF Automatikdruck

System Voraussetzung

- PC: Windows 98/98 SE, Me, 2000, und XP HomeEdition/Professional, CPU: Pentium oder neuer, Speicher Kapazität: mindestens 64 MB, freier Festplattenspeicher: über 40 MB, USB-Anschluss
- Mac: 9.2 (mit neuester Version CarbonLib) mit QuickTime 6.0 oder neuer, CPU: POWER Macintosh Prozessoren mit 266MHz oder größer, Speicher Kapazität: mindestens 8 MB, freier Speicher mindestens 6 MB

Software

- ACDSsee für PENTAX, mit Bilderdatenbank, Stitcher und Bildbearbeitungssoftware

Auflösung / Dateiformate

Foto:	2560 x 1920	2304 x 1728	2048 x 1536	1600 x 1200	1024 x 768	640 x 480
Optimal	75	98	123	205	433	918
Besser	144	188	222	346	780	1418
Gut	243	269	325	472	975	1734

Video:	320 x 240	160 x 120
15 B/Sek.	11 Min. 49 Sek.	43 Min. 20 Sek.
30 B/Sek.	6 Min. 11 Sek.	23 Min. 38 Sek.

Voice: 8 Std., 52 Min., 39 Sek.

Alle Kapazitätsangaben beziehen sich auf die Verwendung einer 256 MB Speicherkarte (optional erhältlich)



Zubehör (optional)



Ledertasche Optio WP (Art. Nr. 50103)



Neoprentasche Optio WP (Art. Nr. 50102)

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang, ohne Vorankündigung des Herstellers, vorbehalten.

PENTAX